

■カメラを起動すると、LED は以下のように推移します。

順番	起動経過時間	LED の色	カメラ状況	説明・推移しないとき
1	電源投入時	● (赤点灯)	撮影前	ルーター通電確認中 赤点灯のまま推移しない場合は、 本体の故障が疑われます
2	6～10 秒	●/● (橙/黄点灯)	撮影前	ルーターソフトウェア確認中
3	11～14 秒	* (消灯)	撮影前	内部動作チェック中
4	14～34 秒	“●” (赤点滅)	撮影前	動作確認後のルーターソフトウェア起動中
5	34～64 秒	● (赤点灯)	撮影前	LTE 状態チェック中
6	64～150 秒	“●” / “●” (橙/黄点滅)	撮影前	LTE 接続開始中 LTE 電波状態を確認し、接続開始しています LTE 電波が弱い時、カメラが通信するために必要なスピードが出ないときは、 10 分毎にルーターが自動再起動します。 <u>連続 10 回再起動を実行後、改善しない場合は、この LED 表示状態で動作停止します。</u> <u>電源コード抜き差し再起動が必要です</u>
7	74～160 秒	“●” (緑点滅)	撮影開始	セーフイクラウドへ接続開始中 通信スピードが問題なければ、クラウドへ映像がアップされ、撮影開始されます。
8	160～300 秒	● (緑点灯)	撮影中	LTE 接続状態、カメラ接続状態
-	起動後	“●” / “●” (橙/黄点滅)	ネットワーク エラー	何らかの影響で、LTE 接続が不安定な場合や電波が弱い、圏外などの場合に発生します。 電波状態チェックは 1 分間隔で実施しており、この状態が 10 分続くと、ルーターが自動再起動します。 電波状況が改善すれば、緑点灯に推移します

※ご注意

起動経過時間は目安時間です。設置・通信環境などでカメラ接続に、5 分程度要する場合があります。
ルーターによる自動再起動は、連続 10 回実行されますが、連続回数を超過しても接続できない場合は、ルーター、カメラともに接続できなくなります。
必ず、電源 OFF/ON(電源コード抜き差し)による再起動が必要になります。