見リオン'SJシリーズ クラウド利用マニュアル

第1版 (2022/10/1)

ご利用の見リオン'SJシリーズ製品情報(製品到着時、手書きで記入下さい)		
※弊社へお問い合わせの際、以下番号をお伺いしますので、ご協力願います		
日建リース管理番号		
カメラシリアル		
クラウドビューアログイン		
ユーザ名・パスワード		

内容		
1.	はじめに	3
1 —	1. 製品概要	3
1-2	2. 製品利用上の注意	3
2.	クラウドシステムへのアクセス方法	4
З.	クラウドシステムのメニュー画面操作	5
4.	マルチビューアの画面操作	6

1. はじめに

1-1. 製品概要

本製品は、クラウド録画型のIPカメラです。 カメラで撮影された映像は、LTE(NTT DoCoMo)回線を介して、 クラウドサーバーに直接録画されます。

クラウド録画システム、閲覧方法は、Jシリーズモデル共通です。 本クラウド利用マニュアル対象機種

- MILLIONS2-J
- MILLIONS3-J
- MILLIONS6-J

※品番の末尾に「J」が付かないカメラは、本マニュアル対象外です

- 1-2. 製品利用上の注意
- カメラで撮影された映像は、ほぼリアルタイムでクラウドサーバーへ送信されています。 カメラ設置については、NTT DoCoMo LTE 通信が可能な場所に設置してください。
 https://www.docomo.ne.jp/area/
 ※LTE 通信以外では、ご利用いただけません。
- カメラ通信がされていない(できない)場合は、カメラの撮影も停止しています。
 LTE 通信メンテナンスや工事などで、通信断が発生した場合の映像は、欠落した状態となりますが、ご了承ください。

(録画されていない期間については、免責事項とさせて頂きます)

 クラウドに録画された映像は、ご契約の録画プラン日数を超過した場合は、古いものから 順次削除されます。

映像の管理は、ご利用者様にてお願い致します。

 カメラの電源を入れた後、クラウドへ通信開始するまで、5分~10分程度かかる場合が ありますので、ご留意ください。

改訂履歴	
2022.10.1	新規作成

2. クラウドシステムへのアク	'セス方法
1. パソコン・スマートフォンの ブラウザで 次の URL にアクセスします	4 виду-заданцац з-910 Их9-н
URL: <u>https://www.efforia.net/</u> ※アクセス後の画面で、 お気に入り登録を お勧めします。	CREATE SAIL
 カメラ納品時に発行された ユーザIDとパスワードを 入力し、[ログイン]ボタンを クリックします。 	↓ 日建リース玉業株式会社 ユーザID icttest パスワード
	ロクイン

3. ログインが成功するとメイン画面が表示されます

 ◆ 回線9-2128株式会社 ● カメラリスト ● マップ 	Nikken
-1 20701 	Copyright (E) 2022 Noben Lasar Kogen All Rights Reserved

3. クラウドシステムのメニュー画面操作

ログインいただくと、画面左側にメニューが表示されますので、 各メニューをクリックして、カメラ画像を表示させます。

 ● 日建リース五業株式会社 ● カメラリスト ● マップ 	 「検索] カメラの名前で検索して 映像を見ることが出来ます。 カメラリスト クリック頂くと、ログインいただいた ID で 閲覧することが出来る、カメラ一覧が 表示されます。 マップ 各カメラの設置場所を地図上に 表示することが出来ます。
	・ログアウト クラウドシステムからログアウトします
	 ・メニューサイズ 左右ボタンをクリックすることで、 メニュー幅を変更できます
ヨ ログアウト	
メニューサイズ 📢 🕨	

4. マルチビューアの画面操作

登録されているカメラの映像を、1 画面で最大 72 台表示することが出来ます。

1. 画面左側メニューの[カメラリスト]を クリックして、一覧を展開します。	+ 日建リース五業株式会社
	検索
	●カメラリスト
	< 見リオン'Sデモ機
	 マルチ表示
	マテムト機
	♥ マップ

2. [マルチ表示]をクリックするとカメラ映像が一覧表示されます



■補足

カメラの表示順番は、同じID に対し、カメラを出荷した順番で自動登録しています。 また、カメラ名称についても、お申し込みいただいた内容で設定しています。 表示順番変更・名称変更をご希望の場合は、弊社営業担当もしくは、最終ページに 記載しております、サポート担当へご連絡をお願い致します。

6

5. シングル画面の操作



Copyright (C) 2022 Nikken Lease Kogyo All Rights Reserved.

1	拡大縮小	映像のズームイン(上)、ズームアウト(下)
2	機能ボタン	カメラ映像マルチ表示に戻る
		11 カメラ映像の一時停止
		📄 PTZ 操作メニューの表示(見リオン 's 3 – Jのみ)
		※PTZ 操作は、⑧が「LIVE」の時のみ可能です
		LIVE► LIVE 映像へ戻る(LIVE 映像時は、白表示)
		🔀 カメラ映像の拡大・縮小表示(ブラウザのウィンドウサイズ)
		🎦 カメラ映像全画面表示(解除は、[ESC] キー)
		💿 スナップショット(ボタンクリックで、静止画をダウンロード)
3	タイムライン	録画記録状況、モーション検知設定時は検知状況表示
4	時間切替	③のタイムライン時間表示幅を変更(72時間~10分)
5	カレンダー	録画日を切り替える場合に使用
6	カメラ設定	アイコンをクリックすることでカメラの設定を変更できます
\bigcirc	ダウンロード	カメラ録画映像をダウンロードできます。
		ダウンロードは、「1 分」「3 分」「5 分」「10 分」「30 分」単位
8	映像状態	現在の表示されている映像の状態表示
		「LIVE」現在のリアルタイム映像を表示
		「VOD」カメラの録画映像を表示

 $\overline{7}$

■PTZ 操作メニュー



- ・「TILT&PAN」の矢印ボタンをクリックすることで、カメラレンズが稼働します
- ZOOM&ROUNDの「+」「一」をクリックすることで、ズームイン/アウト 「横回転」「縦回転」をクリックすることで、レンズ回転します
- ホームポジションは、「家」ボタンで設定した位置にレンズが稼働
 「レ」ボタンで、現在の表示位置をホームポジションに設定します。
- ・プリセットは、最大3か所までレンズ位置を設定することが出来ます

■カメラ設定メニュー



カメラ死活監視	カメラの通信が切れた場合に、メール通知します。
	メール通知先は、最大5か所まで設定可能です
モーション検知	モーション検知(動き検知)を設定できます。
	検知するエリアは、最大8か所まで設定可能
	※見リオン 'S3-Jで設定した場合、レンズを動かすと、検知
	エリアが変わります。
	検知エリアは、撮影映像に対する位置で設定されます
プライバシーマスク	プライバシーマスク(撮影・録画除外エリア)を
	設定できます。
デバイス情報	カメラに関する情報を表示します
カメラ設置位置登録	カメラの設置位置を地図上に登録できます
カメラ設置位置削除	地図上に登録した設置位置情報を削除します

8

6. サポートについて

製品・クラウドに関するサポートは、日建リース工業で対応致します。 弊社担当営業、もしくは、以下サポート窓口へご連絡をお願い致します。

以下、FAQ サイトを開設しております。 日建リース工業 ICT/IoT よくある質問(FAQ) https://www.nrg.co.jp/nikkenlease/ict_fag



本製品に関しては、以下の連絡先にて、対応致します。

窓口	日建リース工業株式会社(営業本部ハウス備品事業本部)
	ICT推進部 SESグループ
メールアドレス	nikken-itsupport@nrg.co.jp
連絡先	03-4332-1229
対応時間	平日 9:00~12:00、13:00~18:00
	※内容により、ご回答までに3営業日程度
	必要とする場合がございます。
ご連絡頂く際の	お手数をお掛け致しますが、製品及びご契約などの情報確認の
お願い	為、以下情報をご準備の上お問い合わせください
	・ご利用いただいているカメラの弊社管理番号
	・御社名、作業所名、ご担当者様名

なお、製品の納期・ご請求など、操作・障害以外に関する内容については、 弊社担当営業まで、ご連絡をお願い致します。